

## Anttron mastförstärkare Bredband LTE2 A318



Anttron mastförstärkare A318 Bredband (VHF+UHF) med LTE2-skydd. Ingång för kombiantenn och dubbla utgångar. Notera att endast en av utgångarna är avsedd för dc-matning från nätdel. Separat reglering på VHF och UHF.

Art.nr. 115-07

### Tekniska data

Ingångar	1
Utgångar	2
Förstärkning VHF	5-25 dB
Förstärkning UHF	4-24 dB
Frekvensområde	170-350+470-694 MHz
Brustal	<3,5 dB
Utnivå, max	105 dBuV
Drivspänning	12-24 VDC
Strömförbrukning	< 60 mA
Storlek	125x110x50 mm
Vikt	0,2 kg
Montage	På mast med buntband Kan skruvas på vägg

### Rekommenderade tillbehör:

Art.nr. 070153	Nätdel 24V/100mA 2 utgångar
Art.nr. 151-07	Nätdel 24V/100mA 1 utgång

