

Profiler Revolution 6702 SAT

Nya Profiler Revolution 6702 SAT är en kombinerad mux- och satellitsignalförstärkare där man kan filtrera och kanalkonvertera mer än 50 digitala terresta muxar och dessutom ansluta satellitsignal. Enkel programmering med vridtryckknapp och display. Hög förstärkning och utnivå på 120 dBuV gör Profiler Revolution 6702 till det bästa valet vid kombinerad terrest- och satellitsignaldistribution. Förstärkaren har de brantaste terresta filter som finns på marknaden (50 dB mot grannkanal) och realtids-AGC på alla muxar. Dessutom finns automatisk LTE-filter (4G eller 5G) inbyggt samt reglerbar utnivå med 9dB-tiltfunktion. SAT-ingången är transparent avseende dc-pass och SatCR-signal. Ett flertal inställningar kan göras för spänningsmatning till LNB.



Art.nr. 100395

Tekniska data

| | |
|----------------------------|---|
| Ingångar | 1 x SAT, 4 x VHF/UHF, 1 x FM |
| Utgångar | 1 (och 1 testutgång -30dB) |
| Frekvensområde | FM 88-108 MHz VHF 174-240 MHz UHF 470-862 MHz SAT 950-2400 MHz |
| LTE-filter 4G/5G | Automatisk 694/790 eller Off |
| In-nivå | FM 37-77 dBuV VHF 40-109 dBuV UHF 40-109 dBuV SAT 40-95 dBuV |
| Ut-nivå max | FM 113 dBuV VHF/UHF 120 dBuV SAT 119 dBuV |
| Ut-nivå vid 6 muxar | VHF/UHF 113 dBuV |
| Storlek/Vikt | 217x165x59 mm/0,80 kg |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Kanalkonvertering Terrest | Ja, från vilken VHF/UHF-mux som helst till vilken VHF/UHF-mux som helst |
| Förstärkning | FM 35 dB justerbar 20 dB VHF >75 dB AGC-styrt UHF >75 dB AGC-styrt SAT 40 dB justerbart 20 dB |
| Justerbar utnivå | 20 dB |
| Tiltfunktion | VHF/UHF 9 dB, SAT 12 dB |
| DC-matning av förstärkare | Ja, 12V eller 24V, max 100 mA totalt från input 1-4, valbart |
| SD-port | Ja, för kopiering av konfiguration |
| SAT DC-matning | 13V, 13V+ton, 18V, 18V+ton, Bypass max 300 mA |
| Bypass SatCR-signaler (UB) | Ja |

Anslutningsexempel:

DVB-S2
DVB-T2

Parabol med SatCR-24LNB.
24 UserBands (artikel 080308)
Unicable I/II

Terresta antenner UHF och FM

